

	Registrační číslo:	Úroveň zpracování: Revize 08 dod. č. 1 duben 2008	Číslo výtisku:
--	--------------------	---	----------------

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

dodatek č. 1

Část V.

Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS

*Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy
(zákon č. 458/2000 Sb., § 24, odst. 10)*

Obsah:

1. Plán obrany proti šíření poruch v přenosové soustavě
2. Plán obnovy po výpadku soustavy
3. Kvalita na úrovni PS

Tento dodatek plně nahrazuje Kodex PS část V. revize 08 / leden 2008.

© ČEPS, a. s. Praha

Dílo včetně všech částí je právně chráněno. Každý zásah do jeho obsahu stejně jako rozmnožování v jakékoliv formě, překlady nebo zpracování v elektronických systémech bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a trestné.

Obsah

Obsah	2
1 Plán obrany proti šíření poruch v přenosové soustavě	3
1.1 Opatření pro předcházení stavům nouze a pro jejich likvidaci	3
1.1.1 Řízení propustnosti sítě	3
1.1.2 Opatření proti přetížení	3
1.1.2.1 Protihavarijní automatika v rozvodně 220 kV Vítkov	4
1.1.2.2 Automatiky proti přetížení vedení v rozvodnách 220 kV Lískovec a Prosenice	4
1.1.3 Opatření proti kaskádovitému šíření poruchy	4
1.1.4 Opatření proti poklesu a vzrůstu frekvence	4
1.1.4.1 Frekvenční plán	4
1.1.4.2 Frekvenční odlehčování	5
1.1.5 Opatření proti poklesu a vzrůstu napětí	6
1.1.5.1 Elektrárny	6
1.1.5.2 Transformátory	6
1.1.5.3 Kompenzační prostředky	6
1.1.5.4 Mimořádné prostředky	7
1.1.6 Opatření proti kývání	7
1.1.7 Opatření proti ztrátě synchronismu	7
1.1.7.1 Statická stabilita	7
1.1.7.2 Dynamická stabilita	7
1.2 Mezinárodní spolupráce při předcházení a řešení poruch	8
2 Plán obnovy po výpadku soustavy	9
2.1 Strategie obnovy	9
2.2 Priority	9
2.3 Principy obnovy soustavy	9
2.3.1 Obnova napětí ze sousedních PS	9
2.3.2 Obnova napájení z elektráren schopných startu ze tmy	10
2.3.3 Distribuční soustavy	10
3 Kvalita na úrovni PS	11
3.1 Charakteristiky elektřiny na úrovni PS	11
3.1.1 Kmitočet sítě	11
3.1.2 Povolovaný rozsah napětí	11
3.1.3 Rychlé změny napětí	11
3.1.3.1 Velikost rychlých změn napětí	11
3.1.3.2 Kolísání napětí (blikání-flikr efekt)	12
3.1.4 Nesymetrie napětí	12
3.1.5 Obsah harmonických	12
3.1.6 Obsah meziharmonických napětí	13
3.1.7 Obsah řídicích signálů ze sítí uživatelů	13
3.1.8 Minimální zkratový výkon	13
3.2 Měření charakteristik elektřiny z PS	13
3.3 Postupy a zásady řešení oprávněnosti stížností na kvalitu elektrické energie	14
3.3.1 Postup týkající se parametrů elektrických veličin odběrného místa	14
3.4 Připojování nových uživatelů – zajištění kvality elektrické energie	14

1 Plán obrany proti šíření poruch v přenosové soustavě

Úkolem Plánu obrany je navrhnout taková opatření, která by zamezila rozšíření poruchy (zejména kaskádovitému šíření poruchy) a dále pak vedla ke zkrácení doby výpadku.

Předcházení a řešení stavu nouze řeší zákon č.458/2000 Sb. a dále vyhlášky:

- **Vyhláška č.219/2001 Sb.** o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice definuje způsoby omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny prostřednictvím frekvenčního, regulačního a vypínacího plánu.
- **Vyhláška č.220/2001 Sb.** o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky upravuje pravidla dispečerského řízení soustav, výroben a konečných zákazníků, přípravy provozu a zajišťování systémových služeb.

1.1 Opatření pro předcházení stavům nouze a pro jejich likvidaci

1.1.1 Řízení propustnosti sítě

Z hlediska rozvoje soustavy se propustnost sítě zvyšuje odstraňováním úzkých míst (např. zvýšením dovolené zatížitelnosti a/nebo posilováním sítě výstavbou nového vedení). Na úrovni přípravy provozu jsou plánovány dostatečné přenosové rezervy na základě aplikace kritéria „N-1“. V reálném provozu však může dojít vlivem neočekávaných a nepředvídatelných okolností k zvýšení rizika a je nutno přistoupit k nápravným opatřením popsáním v následujících kapitolách.

Ve vymezených případech (ve výstražném stavu, kdy hrozí přetížení vedení nebo je vyčerpána přenosová schopnost profilu) je nutno změnit nasazení vybraných bloků tak, aby se soustava dostala zpátky do normálního stavu, přenosový profil se odlehčil a hrozba přetěžování se odstranila. Činnost s tím spojená se souhrnně nazývá řízení propustnosti sítě a lze pro ni použít dva základní prostředky:

- Redispečink
- Protiobchod

Pro interní redispečink se používají jen zdroje uvnitř soustavy s tím, že je nutno dodržet saldo regulační oblasti. To znamená, že když se v jednom uzlu výkon přidá (zvýšení výroby případně snížení odběru), je nutno v jiném uzlu stejný výkon ubrat (snížení výroby případně zvýšení odběru). Pro mezinárodní redispečink jsou využity zdroje v obou sousedních soustavách postiženého přeshraničního profilu. Opět je nutno dodržet celkové saldo obou regulačních oblastí.

1.1.2 Opatření proti přetížení

Přenosová soustava je z pohledu přetížení vedení provozována tak, aby splňovala kritérium „N-1“.

V případě výskytu situace doprovázené přetížením vedení je dispečer oprávněn (podle stupně přetížení) využít následující opatření:

- měnit konfiguraci sítě na úrovni přenosové soustavy,
- dát dispečerský pokyn ke snížení výkonu elektráren v přebytkové části přenosové soustavy, při současném využití rychle startující zálohy v deficitní části (interní redispečink),
- dát dispečerský pokyn k přerušení případné práce na přenosových vedeních s cílem zapnout tato vedení,
- v případě možnosti zvýšit napětí v přenosové soustavě
- změnit export/import z/do sousedních soustav na základě sjednaného protiobchodu,
- v součinnosti s dispečinky PDS provést převedení výkonu uzlových oblastí 110 kV,
- v krajním případě dát dispečerský pokyn dispečerům distribučních soustav k snížení odběru.

Konkrétní kroky určuje provozní instrukce PI 620-10 Odstranění přetížení vedení a transformátorů.

1.1.2.1 Protihavarijní automatika v rozvodně 220 kV Vítkov

Úkolem protihavarijní automatiky je v mimořádných stavech zabránit přetížení vedení, která vyvádí výkon bloků zaústěných do rozvodny Vítkov. Nadproudá relé dávají po nastaveném časovém zpoždění signál k automatickému snížení výkonu elektrárny Vřesová.

1.1.2.2 Automatiky proti přetížení vedení v rozvodnách 220 kV Lískovec a Prosenice

Na vedení V245, V246, V253 a V254 se měří proud a při překročení nastavené hodnoty po stanovenou dobu se vedení vypne. Účelem automatiky je zabránit přetěžování sítě 220 kV v této oblasti při neúplné síti 400 kV a velkých tranzitech z Polska.

1.1.3 Opatření proti kaskádovitému šíření poruchy

Tato opatření jsou jak na straně sítě, tak na straně výroby. Na straně sítě se jedná o:

- správnou činnost elektrických ochran a blokování hladinových regulátorů transformátoru od podpětí PS
- vyhodnocení poruchy ochranami a odpojení jen nezbytné postižené části v nejkratším čase (selektivita ochran).
- zamezení nadbytečného vypínání ochranami (závory proti kývání)
- vypnutí vedení nebo transformátoru distanční ochranou při blížícím se nebezpečí ztráty synchronismu
- automatické opětivé zapínání při jednofázových poruchách.

Na straně výroby se jedná o:

- správné nastavení hlídačů meze podbuzení, omezovačů proudů a systémových stabilizátorů v regulátorech buzení,
- správná nastavení a funkce proporcionální regulace otáček turbín a regulátorů ostrovního provozu (pokud jsou jimi bloky vybaveny),
- instalace rychlého řízení ventilů a dalších zařízení chránících proti přeběhu otáček turbíny,
- přednostní využívání rychlých nezávislých budících souprav.

1.1.4 Opatření proti poklesu a vzrůstu frekvence

V běžném provozu ES (charakterizovaném odchylkami frekvence v pásmu ± 200 mHz) je frekvence udržován pomocí primární regulace frekvence a sekundární regulace f a P viz také systémové služby ►1.4). Při vybočení frekvence z těchto mezí určuje opatření frekvenční plán.

1.1.4.1 Frekvenční plán

Opatření v ES pro poruchy s havarijními vybočeními frekvence (větší než $50,00 \pm 0,20$ Hz) určuje příslušná provozní instrukce ČEPS, která rozpracovává zásady určené v příloze vyhlášky č. 219/2001 Sb. O stavech nouze v elektroenergetice. Opatření se týkají jak bloků elektráren vyvedených do PS a DS, tak uživatelů (frekvenční odlehčování).

Frekvenční plán vychází z pásma provozu bloků vzhledem ke změnám frekvence:

Typ elektrárny	Uhelné	JE		VE	PVE		Paro- plynové
		EDU	ETE		turbína	čerpání	
<i>Provoz</i>							
<i>Normální bez omezení</i>	48.5-50.5	48.5-50.5		48.5-50.5	48.5-50.5	49.5-50.5	48.5-51.5
<i>Časové omezení</i>	46-48.5	47.5-48.5	47.9-48.5	46-48.5	46-48.5	49-49.5	48-48.5
	50.5-53	50.5-52.5	50.5-51.5	50.5-53	50.5-53	50.5-52(53)	51.5-52
<i>Nepřípustný</i>	f > 53	f > 52.5	f > 51.5	f > 53	f > 53	f > 52(53)	f > 52
	f < 46	f < 47.5	f < 47.9	f < 46	f < 46	f < 49	f < 48
<i>Automatické odpojení od ES</i>	f > 53	f > 52.5	f > 51.5	f > 50.2(51.5)	f > 50.2(51.5)	f > 52(53)	f > 52
	f < 47.5	f < 47.9	f < 47.9	f < 47.5	f < 47.5	f < 49.8-49.2	f < 48

Tab. č. 1 Vymezení frekvence v Hz pro pásma provozu

Při vybočení frekvence z mezí $50 \pm 0,20$ Hz je signalizován signál „snížený nebo zvýšený kmitočet“ a bloky se automaticky přepínají do otáčkové proporcionální regulace a odpínají se od centrálního regulátoru ČEPS (pokud byly připojeny) a dojde k odpojení ASRU ze systému terciární regulace napětí. Signál je přenášen do ŘS ČEPS.

Při automatickém odpojení od ES bloky přechází do provozu na vlastní spotřebu, bloky PVE v čerpadlovém provozu se odstavují (a jsou připraveny k njetí do turbínového provozu). Při poklesu frekvence pod 49.8 Hz automaticky najíždí vybrané bloky PVE v turbínovém režimu. Konkrétní parametry f a Δt pro jednotlivé PVE jsou stanoveny dohodou mezi ČEPS a provozovatelem bloku.

Při nárůstu frekvence nad 50.2 Hz se s kontrolou na df/dt automaticky odpojují od ES na vlastní spotřebu vybrané bloky VE a PVE v turbínovém režimu s čas. zpožděním max. 1sekunda. Výběr bloků a nastavení df/dt je stanoveno dohodou mezi ČEPS a provozovatelem bloku.

Při 51.5 Hz se automaticky vypínají zbývající bloky PVE v turbínovém režimu a bloky VE pokud nezregulovaly na nulový výkon. Bloky přechází do provozu na vlastní spotřebu.

Při poklesu frekvence v pásmu 49 – 47.5 Hz automaticky odpínají autovýrobci elektřiny do ostrovního provozu na jejich požadavek (mezní frekvence je stanovena dohodou s ČEPS nebo DS).

Zbývající elektrárenské bloky se vypínají při poklesu frekvence na 46 Hz s případným přechodem na vlastní spotřebu.

Vypínání bloků se provádí se zpožděním max. 1sekunda, případně zohledňujícím přechodné děje podle dohody s ČEPS.

Pro větrné elektrárny jsou pravidly chování při změnách frekvence stanovena v ►IV.7.

1.1.4.2 Frekvenční odlehčování

V ES ČR byly přijaty čtyři stupně systémového frekvenčního odlehčování zátěže pomocí frekvenčních relé instalovaných v rozvodnách 110 kV a 22 kV provozovatelů DS.

Stupeň / frekvence [Hz]	1. /49	2. /48.7	3. /48.4	4. /48.1
Objem odlehčované zátěže [%] z netto zatížení na území, na kterém příslušný PDS zajišťuje distribuci	12	12	12	14

Tab. č. 2 Systémové frekvenční odlehčování

Z tabulky je patrné, že v systému frekvenčního odlehčování je připojeno 50 % celkového netto zatížení ES ČR. Relé dávají signál k vypnutí příslušnému vypínači bez umělého časového zpoždění. Zátěž je tedy odepnuta v čase sestávajícího z času potřebného pro změření frekvence a vypínacího času příslušného vypínače. Odlehčované objemy zátěže jsou pravidelně kontrolovány.

1.1.5 Opatření proti poklesu a vzrůstu napětí

V přenosové soustavě tvoří tato opatření ucelený hierarchický komplex spočívající na:

- primární, sekundární a terciární regulaci napětí ►I.4,
- mimořádných zásazích v rámci operativního řízení provozu ES.

V dalších kapitolách jsou tato opatření popsána z hlediska elektráren, zařízení přenosové soustavy a dispečerského řízení.

1.1.5.1 Elektrárny

Všechny elektrárenské bloky o výkonu 100 MW a vyšším mají v činnosti automatické regulátory buzení. Úkolem těchto regulátorů je:

- udržovat zadanou hodnotu napětí na svorkách generátoru (tzv. primární regulace napětí),
- rychlou změnou buzení zvyšovat stabilitu strojů v průběhu přechodného děje,
- tlumit kývání v elektrizační soustavě (tzv. systémové stabilizátory),
- udržování pracovního bodu v dovolené oblasti P-Q diagramu (hlídač meze statorového a rotorového proudu a hlídač meze podbuzení).

Elektrárenské bloky, které splňují podmínky stanovené Kodexem PS, mohou být poskytovateli PpS sekundární regulace U/Q. Úlohou sekundární regulace napětí U/Q (SRUQ) je udržování napětí v pilotních uzlech soustavy na hodnotách určených terciární regulací napětí.

Úkolem terciární regulace napětí je koordinovat toky jalových výkonů a velikost napětí pro bezpečný a ekonomický provoz ES jako celku. Podmínkou bezpečného provozu je zachování nezbytné točivé rezervy jalového výkonu rozmístěné v síti nejen pro aktuální provozní stav, ale i pro zachování stability systému v případě náhlých změn, jako je výpadek velkého bloku, změna topologie nebo prudký nárůst zatížení (pro řešení poruchových stavů). Tato regulace zajišťuje optimální provoz prostřednictvím zadaných hodnot napětí pro SRUQ v pilotních uzlech, optimální skladby kompenzačních prostředků (např. kompenzačních tlumivek), případně změny převodu vybraných transformátorů, které mají významný vliv na rozdělní toku Q mezi jednotlivými napěťovými úrovněmi. Přitom respektuje povolené rozsahy napětí a jalových výkonů v uzlech přenosových soustavy, na regulovaných zdrojích a na mezistátních vedeních.

1.1.5.2 Transformátory

Všechny síťové transformátory 400/220 kV, 400/110 kV, 220/110 kV jsou vybaveny přepínači odboček pod zatížením. Některé transformátory 400/110 kV a 220/110 kV jsou vybaveny hladinovými regulátory (HRT). Tyto regulátory udržují konstantní napětí na sekundární straně s danou necitlivostí a časovou konstantou. Princip časového zpoždění spočívá v rychlejší regulaci transformátorů na vyšších napěťových hladinách, čímž se předchází hromadným regulacím transformátorů na nižší napěťové hladině.

Každý HRT je vybaven blokací změny odbočky při podpětí na primární straně transformátoru, aby zabránil nebezpečí napěťového kolapsu. Hodnota blokovacího napětí je určena výpočtem stability napětí daného uzlu.

Transformátory 400/220 kV jsou regulovány na odbočku zadanou výsledkem výpočtu terciární regulace, při požadavku minimalizovat přenos jalového výkonu přes daný transformátor.

1.1.5.3 Kompenzační prostředky

Z hlediska zamezení překročení horní meze napětí po vyčerpání regulačních schopností alternátorů je soustava vybavena dostatečným množstvím vhodně rozmístěných kompenzačních tlumivek jak na hladině 400 kV, tak v terciárech transformátorů (na napětí 34 kV a 10.5 kV).

1.1.5.4 Mimořádné prostředky

Při vybočení napětí na hladině 400 kV z mezí 380 - 420 kV jsou využívány v dispečerském řízení následující postupy:

- napětí nad 420 kV:
 - postupné vypínání přenosových vedení 400 kV, přičemž platí zásada, že po vypnutí nesmí zůstat v soustavě jednostranné napájení zatížení.

- napětí pod 380 kV:
 - snížení činného výkonu klasických bloků za účelem uvolnění jalového výkonu (PQ diagram) a najetí rychle startujících zálohy,
 - vydání dispečerského pokynu k přerušení případných prací na přenosových vedeních s cílem jejich uvedení do provozu v daném pohotovostním čase,
 - vydání dispečerského pokynu k přerušení případných testů a zkoušek,
 - v oblastech, kde je v síti minimální napětí, je v krajním případě možné vydání dispečerského pokynu dispečinkům distribučních soustav k vypnutí sjednaného objemu zatížení.

Vývody vedení 400 kV na sousední soustavy jsou vybaveny přepěťovými automatikami, které havarijně vypínají vedení při dosažení úrovně přepětí nad 440 kV při splnění podmínky toku jalového výkonu směrem do PS.

1.1.6 Opatření proti kývání

V případě, že síť pracuje silně oslabená (např. vícenásobnou poruchou) a zvláště pak, zůstane-li větší elektrárenský výkon na paprsku, mohou v soustavě vzniknout netlumené kyvy. Hlavní zásadou v takovém případě je neoslabovat soustavu dalším vypínáním. Všechny distanční ochrany vedení jsou pro zamezení chybné funkce při výskytu stabilního kývání vybaveny závorou proti kývání.

Rovněž při větších hodnotách tranzitů v propojené soustavě může dojít k tzv. mezisystémovým kyvům, k jejichž tlumení slouží systémové stabilizátory.

Jestliže vzniknou v soustavě netlumené kyvy, je dispečer oprávněn odstavovat elektrárenské bloky v místě největších kyvů (nejvíce oslabené sítě).

Nové bloky připojené do PS jsou vybavovány v souladu se stanovenými požadavky, ►I.5.

1.1.7 Opatření proti ztrátě synchronismu

1.1.7.1 Statická stabilita

Přenosová soustava ČR je kompaktní celek vykazující vysoký stupeň statické stability. K narušení meze statické stability dojde až v případě tranzitu výkonů, které překročí přenosové schopnosti jednotlivých přenosových profilů nebo ve výjimečných poruchových stavech.. Proti ztrátě synchronismu chrání vypínací funkce distančních ochran na vedeních a transformátorech PS, která rozpozná nebezpečí narušení statické stability a následné ztráty synchronismu. Z těchto důvodů se nepředpokládá nutnost přípravy zvláštních opatření.

1.1.7.2 Dynamická stabilita

V rozvodnách 400 kV jsou kontrolovány výpočtem maximální povolené doby trvání třípólového zkratu, aby nedošlo k narušení dynamické stability blízkých generátorů. Tato kontrola uvažuje i případy selhání vypínače. Generátory o výkonu větším než 200 MVA jsou podle normy ČSN 333051 vybavovány ochranou proti ztrátě stability.

1.2 Mezinárodní spolupráce při předcházení a řešení poruch

Vznik poruch v přenosové soustavě eventuelně jejich šíření nemusí být omezeno na území jedné PS. Častým případem je, že porucha vzniká právě na přenosovém profilu mezi dvěma PS, nebo vzniká na území jedné PS a dále se šíří až do sousední popř. sousedních PS. Mezinárodní spolupráce na předcházení a řešení poruch je tak nezbytným předpokladem pro eliminaci závažných poruch. Proto byl na úrovni provozovatelů PS středoevropského regionu implementován systém (EIS „Emergency Information System“) umožňující vzájemnou informovanost o rizikových stavech v jednotlivých soustavách.

2 Plán obnovy po výpadku soustavy

Elektrizační soustava je navržena a provozována tak, aby vyhověla spolehlivostnímu kritériu „N-1“ a v případech svázaných s vyvedením jaderných elektráren i kritériu „N-2“. U takto navržené soustavy je pravděpodobnost poruchy doprovázené narušením normálního stavu nízká. Praktický provoz ale ukazuje, že čas od času se vyskytne náhodné seskupení jevů vedoucí k rozsáhlé poruše a ze světa jsou dokonce známy případy poruch, jejichž důsledkem byla totální ztráta napětí uživatelů - výpadek soustavy (Black Out).

Výpadek soustavy s sebou nese značné hospodářské ztráty pro všechny uživatele soustavy. Základním parametrem ovlivňujícím velikost hospodářských ztrát je doba trvání poruchy, a zvláště pak doba trvání výpadku, což je doba po kterou není dodávána elektrická energie. Účelem Plánu obnovy je v první řadě zkrácení doby trvání výpadku.

2.1 Strategie obnovy

ES ČR se svou elektrickou polohou řadí mezi tzv. vnitřní soustavy. Představuje elektricky kompaktní celek napojený na pět energetických společností (VE Transmission (Německo), E.ON Netz (Německo), Verbund APG (Rakousko), PSE-Operator (Polsko), SEPS (Slovensko)) pomocí 10-ti vedení 400 kV a 6-ti vedení 220kV.

Hlavní strategie obnovy soustavy po poruše typu "Black-out" je založena jednak na výše uvedené skutečnosti a dále na existenci několika vodních eventuálně plynových elektráren schopných startu ze tmy, neboli schopných uvedení do provozu bez napětí z vnější sítě (Black Start). Tyto bloky jsou uváděny do provozu samostatně na pokyn dispečera dle místních provozních předpisů.

Z pohledu sítě se využívá "open-all" strategie, tzn. vypínače v postižené oblasti jsou cíleně vypnuty (automaticky nebo ručně). Cíleným vypnutím vypínačů v postižené oblasti se dosáhne toho, že dispečerská operativní služba může vycházet při řešení obnovy soustavy z jasně definovaných podmínek. Dispečer odpovědný za obnovu zasažené oblasti zajistí znovu připojení bloků jejich postupným zatěžováním a připojováním dalších prvků PS.

2.2 Priority

Obnova napájení po uvedené poruše podléhá následujícím prioritám:

1. vlastní spotřeba jaderných elektráren,
2. vlastní spotřeba systémových klasických elektráren,
3. hlavní město Praha,
4. velké městské aglomerace,
5. ostatní spotřebitelé.

2.3 Principy obnovy soustavy

2.3.1 Obnova napětí ze sousedních PS

Tento způsob obnovy napětí je upřednostňován z důvodu možnosti získat rychlým způsobem stabilní napětí. Zjištění možnosti získání napětí a dohodnutí možné velikosti výkonu je v odpovědnosti Dispečinku ČEPS. Dispečink ČEPS dohodne s dispečerem sousední společnosti

potřebné manipulace a přibližnou velikost poskytnutého výkonu (řádově 200 MW s postupným náběhem). Pro tento účel vydává ČEPS provozní instrukce a potřebná opatření jsou zahrnuta do provozních dohod uzavřených mezi provozovateli sousedních PS. Jde o následující instrukce:

- PI 620 – 8 obnova napájení z E.ON
- PI 620 – 1 obnova napájení z VET
- PI 620 – 2 obnova napětí z vedení Dürnröhr - Slavětice
- PI 620 – 3 obnova napětí na Jižní Moravě z Slovenska
- PI 620 – 4 obnova napětí na Severní Moravě z PSE a SEPS

Uvedené provozní instrukce obsahují postupy a priority při obnově napájení v příhraničních oblastech, základní upozornění pro manipulace, možné velikosti připojovaných oblastí a nezbytné informace technického a organizačního charakteru o elektrárnách a rozvodnách. Dispečink ČEPS zajišťuje zapínání jednotlivých vedení 400 a 220 kV, transformátorů a kompenzačních prostředků a zakresluje je do "slepé" mapy. V součinnosti s dispečinkem PDS provádí postupné fázování a kruhování obnovených částí systému. K tomu využívá provozní instrukce:

- PI ČEPS 620-5: „Koordinace obnovy soustavy po poruše typu Black-out“
- PI ČEPS 620-11 „Provoz a fázování ostrovů“
- PI ČEPS 620-12: „Odstraňování poruch v provozu přenosové a distribučních soustav“

2.3.2 Obnova napájení z elektráren schopných startu ze tmy

V případě nemožnosti získat napětí ze zahraničních soustav postupuje Dispečink ČEPS podle provozních instrukcí pro obnovu napájení z elektráren schopných startu ze tmy. Pro tento účel vydává ČEPS provozní instrukce pro obnovu napětí v předem určených lokalitách:

- PI ÚD 620-7: „Obnova napájení v rozvodně Slavětice z EDA“,

V budoucnu budou připraveny postupy a provozní instrukce pro další ostrovy a elektrárny připojené do PS.

Dispečink ČEPS určí pořadí obnovovacích míst a koordinaci postupného fázování a kruhování obnovených částí soustavy.

2.3.3 Distribuční soustavy

Za obnovu napájení DS je odpovědný PDS. Místo obnovy soustavy DS se soustavou PS jsou vypínače 110 kV na transformátorech 400/110 kV a 220/110 kV. Plány obnovy ČEPS a DS jsou vzájemně konzultovány a korigovány s cílem jejich sladění.

3 Kvalita na úrovni PS

3.1 Charakteristiky elektřiny na úrovni PS

ČEPS dodrží v místech připojení uživatelů PS níže popsaná kritéria, pokud uživatelé budou plnit závazné pokyny ČEPS a splní podmínky Kodexu PS.

3.1.1 Kmitočet sítě

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek a při synchronním provozu s UCTE musí být střední hodnota kmitočtu základní harmonické měřená v intervalu 10 s v mezích $50 \text{ Hz} \pm 1\%$ (tj. 49.5 – 50.5 Hz) během 99.5% roku a v mezích $50 \text{ Hz} +4\% / -6\%$ (tj. 47 – 52 Hz) během 100% času. Uvedené meze jsou odvozeny z ČSN EN 50160 „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě“.

3.1.2 Povolený rozsah napětí

V libovolném týdenním období musí být za normálních provozních podmínek 95% efektivních hodnot napájecího napětí ze souboru hodnot změřených v měřicích intervalech 10 minut v rozsahu daném následující tabulkou¹.

110 kV	110 kV $\pm 10\%$
220 kV	220 kV $\pm 10\%$
400 kV	400 kV $\pm 5\%$

Tab. č. 3 Povolený rozsah napětí pro jednotlivé napěťové hladiny

Vzhledem k lokálnímu charakteru napětí v ES se udržované hodnoty napětí místo od místa v soustavě liší a jejich konkrétní hodnotu určuje Dispečink ČEPS. V přípojném místě uživatele je napětí samozřejmě ovlivňováno samotným uživatelem a proto je nutné konzultovat tuto otázku mezi oběma partnery.

3.1.3 Rychlé změny napětí

3.1.3.1 Velikost rychlých změn napětí

Za normálních provozních podmínek efektivní hodnota rychlé změny napětí nepřekročí v závislosti na četnosti výskytu hodnoty uvedené v následující tabulce².

Četnost [r/hod]	Změna napětí [$\%U_{\text{nominální}}$]
$r \leq 1$	3
$1 < r \leq 10$	2.5
$10 < r \leq 100$	1.5
$100 < r \leq 1000$	1

Tab. č. 4 Povolený výskyt rychlých změn napětí

¹ Meze převzaty z ČSN 33 01 20

² Meze převzaty z IEC 61000-3-7

3.1.3.2 Kolísání napětí (blikání-fliker efekt)

Za normálních provozních podmínek musí být během každého týdne krátkodobá míra vjemu flikru P_{st} a dlouhodobá míra vjemu P_{lt} v 95% sledovaných intervalů (lze vyhodnocovat 10 min. hodnoty (P_{st}) a/nebo 2 hod. hodnoty (P_{lt})) v následujících mezích³:

P_{st}	≤ 0.8
P_{lt}	≤ 0.6

Tab. č. 5 Povolená míra vjemu flikru

3.1.4 Nesymetrie napětí

Nesymetrie třífázového napájecího napětí spočívá ve ztrátě symetrie vektorů fázového napětí (velikost a/nebo úhel), vyvolané obvykle nesymetrií zatížení. Prakticky je nesymetrie u_u napájecího napětí definovaná zpětnou složkou napětí V_i , vyjádřenou v % sousledné složky V_d .

$$u_u = \frac{|V_i|}{|V_d|} * 100 \quad [\%]$$

Za normálních provozních podmínek musí být během každého týdne 95% středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut menší jak 1.5% sousledné složky. V mezinárodních předpisech není pro hladinu vvn stanovená dovolená nebo plánovací úroveň pro zpětnou složku. Hodnota 1,5% představuje určitý kompromis, který zahrnuje určitou rezervu pro zvýšení zpětné složky směrem k jejímu zdroji.

3.1.5 Obsah harmonických

Za normálních provozních podmínek musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot harmonických napětí u_h a celkového harmonického zkreslení THD (Total Harmonic Distortions) v měřicích intervalech 10 minut v rozsahu podle následující tabulky.

Síť	Max. amplituda harmonické u_h [% $U_{nominální}$]	Max. THD [%]
110 kV	2	≤ 2.5
220 kV	1.5	≤ 2.0
400 kV	1	≤ 1.5

Tab. č. 6 Povelný obsah vyšších harmonických

THD se určí podle následujícího vztahu:

$$THD = \sqrt{\sum_{h=2}^{40} u_h^2} \quad [\%]$$

, kde u_h je relativní velikost jednotlivých harmonických vztahená k velikosti základní harmonické. Kromě toho rovněž za stejných provozních podmínek nesmí maximální efektivní

³ Meze převzaty z IEC 61000-3-7

hodnota amplitudy žádné harmonické, zjišťovaná v měřicím intervalu 3 sek. překročit dvojnásobek hodnot u_h podle předchozí tabulky.

3.1.6 Obsah meziharmonických napětí

Za normálních provozních podmínek musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot meziharmonických napětí U_m získaných v měřicím intervalu 10 minut menších než 0.2% $U_{nominální}$ ⁴. Pro hodnoty sub- a meziharmonických blízkých síťové frekvenci platí následující tabulka⁵.

Řád meziharmonické	U_m [% $U_{nominální}$]
$m \leq 0.2$	0.2
$0.2 < m \leq 0.6$	0.5
$0.6 < m \leq 0.64$ a $1.36 < m \leq 1.4$	0.44
$0.64 < m \leq 0.68$ a $1.32 < m \leq 1.36$	0.35
$0.68 < m \leq 0.72$ a $1.28 < m \leq 1.32$	0.28
$0.72 < m \leq 0.76$ a $1.24 < m \leq 1.28$	0.22
$0.76 < m \leq 0.88$ a $1.12 < m \leq 1.24$	0.18
$0.88 < m \leq 0.92$ a $1.08 < m \leq 1.12$	0.23
$0.92 < m \leq 0.96$ a $1.04 < m \leq 1.08$	0.35
$0.96 < m \leq 1.04$ a $1.4 < m \leq 1.8$	0.6

Tab. č. 7 Povolený obsah sub- a meziharmonických

3.1.7 Obsah řídicích signálů ze sítí uživatelů

Za normálních provozních podmínek musí být během libovolného denního období 99% průměrných efektivních hodnot meziharmonických napětí v měřicích intervalech 3 sek. menší než 0.3% $U_{nominální}$. Úroveň přeslechového signálu HDO by neměla při připojených vazbách HDO překročit 0.3% $U_{nominální}$.

3.1.8 Minimální zkratový výkon

Jsou určeny standardní hodnoty minimálního zkratového výkonu 700 MVA pro hladinu 110 kV, 1000 MVA pro hladinu 220 kV a 2000 MVA pro hladinu 400 kV.

3.2 Měření charakteristik elektřiny z PS

Postupy pro měření a vyhodnocování charakteristik napětí jsou definovány v normě ČSN EN 61000-4-30 a ČSN EN 50160. V těchto normách jsou současně definovány i požadavky na vlastnosti měřicích souprav, které zaručují porovnatelnost a opakovatelnost měření.

Při měření charakteristik napětí je zapotřebí v sítích vvn měřit a vyhodnocovat sdružená napětí.

Za nedodržení kvality elektrické energie se považují stavy v PS, při kterých dojde k překročení dovolených hodnot kvality s výjimkou situací:

⁵ Hodnoty podle ČSN EN 61000-2-4

⁶ Podle návrhu IEC 61000-2-2 a 61000-2-12

- mimořádné klimatické podmínky a přírodní katastrofy,
 - cizí zavinění,
 - vyšší moc,
 - mimořádné provozní stavy PS,
 - při předcházení a řešení stavu nouze.
- a) Pro měření charakteristik napětí se používají tzv. analyzátory napětí. Analyzátory kvality napětí v předávacích místech mají být přednostně třídy A podle ČSN EN 61000-4-30.

3.3 Postupy a zásady řešení oprávněnosti stížností na kvalitu elektrické energie

Postup týkající se kvality elektřiny

ČEPS podle potřeby rozhoduje o zkoušení nebo sledování kvality dodávky elektřiny v odběrných místech PS.

Pro měření úrovně napětí v sítích vvn se používají přístroje třídy A (přesnost měření napětí do 0,1 %).

Požadavek na zkoušení nebo sledování kvality může být vyvolán buď stížností uživatelů na kvalitu dodávek z PS, nebo potřebou ČEPS ověřit vybrané parametry kvality, případně zpětné vlivy uživatele na PS.

V případě zjištění příčiny nekvality v zařízení PS zahájí ČEPS neprodleně přípravu a realizační opatření k jejímu odstranění.

Uživatel, kterému bylo prokázáno, že překračuje technické parametry specifikované v ►V.3 je povinen provést nápravu nebo odpojit od PS zařízení, které kvalitu nepřípustně ovlivňuje, a to neprodleně, nebo během lhůty, která bude určena po dohodě s ČEPS.

3.3.1 Postup týkající se parametrů elektrických veličin odběrného místa

- ČEPS je oprávněn systematicky nebo namátkově sledovat vliv přenosu elektrické energie uživatele na PS. Toto sledování se bude zpravidla týkat velikosti a průběhu činného a jalového výkonu přenášeného odběrným místem.
- V případě, kdy uživatel dodává do PS nebo odebírá z PS činný a jalový výkon, který překračuje hodnoty sjednané pro odběrné místo, bude ČEPS o tom uživatele informovat a na vyžádání doloží výsledky takového sledování.
- Uživatel může požadovat technické informace o použité metodě sledování.
- I v těch případech, kdy uživatel požaduje zvýšení činného a jalového výkonu, které nepřekračuje technickou kapacitu odběrného místa, musí dodržet hodnoty a parametry odběru nebo dodávky podle platných smluv o připojení a přenosu elektřiny. Zvýšení hodnot a parametrů odběru nebo dodávky předpokládá uzavření nových příslušných smluv.

3.4 Připojování nových uživatelů – zajištění kvality elektrické energie

Kvalita elektrické energie je veličina ovlivňovaná jak uživatelem, tak ČEPS. Zjišťování kvality elektrické energie se provádí měřením zajišťovaným ve spolupráci uživatele a ČEPS. Výsledek měření určí zdroj případného narušení kvality (u uživatele nebo ČEPS), který musí být odstraněn. Parametry kvality elektrické energie, které uživatel ovlivňuje jsou: obsah vyšších

harmonických, flickr, napět'ová nesymetrie a krátkodobé poklesy napětí. Kvalitativní požadavky na tyto jednotlivé jevy jsou uvedeny v ►►V.3.

V případě připojování nového uživatele do PS musí tento zajistit, aby jeho vlivem nedošlo k překročení výše uvedených limitů. Jestliže to není možné vzhledem k charakteru připojovaných zařízení, vyvolá ČEPS jednání mezi nově a již připojenými uživateli v daném předávacím místě. Účelem tohoto jednání je zmenšení existujících příspěvků (harmonických, nesymetrie atd.) tak, aby mohl být do PS připojen tento nový uživatel.